



**WHITE
SIBERIA**

**АККУМУЛЯТОР
ЛИТИЙ-ИОННЫЙ**

EAC

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор продукции компании WHITE SIBERIA. Прежде, чем начать пользоваться изделием, обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу из строя аппарата и нанесению вреда здоровью и даже смерти пользователя.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Аккумулятор литий-ионный. Применимо для электросамокатов и электроскутеров.

Чтобы обеспечить эффективность использования этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации.

Производительность продукта

Переходите на новый уровень с нашим ультра-прочным и мощным аккумулятором! Наша батарея обеспечит вам надежное и стабильное питание на большие расстояния, позволяя наслаждаться беззаботными поездками без необходимости постоянной зарядки.

Приложение для вашего мобильного телефона позволит вам в режиме реального времени следить за зарядом и оставшимся пробегом, а встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания обеспечит вам долгую и безопасную эксплуатацию.

Новый аккумулятор с безопасными и стабильными элементами, способный пройти 1000 циклов заряда и разряда.


Он оснащен Smart-BMS с активным балансиром и является продуктом высоких технологий.

Инструкции по использованию продукта

Зарядка аккумулятора



Используйте только
зарядное устройство
нашего бренда



при температуре
окружающей среды
-10 °C — 40 °C

Когда уровень заряда батареи низкий, необходимо вовремя зарядить батарею. Литиевые батареи нашей компании должны заряжаться с помощью специализированного соответствующего зарядного устройства высокого напряжения для литиевых батарей рекомендованным производителем. Во время зарядки сначала подключите выходное гнездо зарядного устройства к разъему для зарядки

аккумулятора, затем подключите 220 В переменного тока. Когда индикатор зарядного устройства переключится с красного на зеленый, батарея заряжена.

1. Перед зарядкой проверьте, достаточно ли мощности домашней сети, нельзя заряжать несколько батарей одновременно, чтобы избежать перегрузки сети и нагрева проводов.

2. Запрещается использовать зарядные устройства других брендов или моделей

3. Перед зарядкой необходимо точно определить положительную и отрицательную полярности батареи, строго запрещается обратная зарядка. На стандартном разъеме для зарядки или на выходе зарядного устройства: красный провод — положительный «+», черный провод «-» отрицательный «-» (для специальных моделей проконсультируйтесь с Официальным дилером). Нельзя перепутать положительные и отрицательные подключения, чтобы избежать повреждения внутри/снаружи батареи или короткого замыкания.

Уведомление

1. Батарея не является деталью, обслуживаемой пользователем. Если возникает проблемы с аккумулятором, пожалуйста, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания для технического обслуживания. Гарантийное обслуживание батареи будет прекращено путем ее разборки. Компания не несет ответственности за любые проблемы, вызванные разборкой корпуса батареи или самостоятельной модификацией батареи.

2. Если батарея имеет странный запах, тепловая деформация и другие отклонения, пожалуйста, немедленно прекратите ее использование, держитесь подальше от батареи и свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания.

3. В случае пожара для очистки органических растворителей рекомендуется использовать пенный огнетушитель, покрытую песком или плотную ткань, смоченную в воде.

4. Запрещается выбрасывать этот продукт.

Меры предосторожности для использования

- Пожалуйста, используйте соответствующее зарядное устройство для зарядки.
- Заряжайте аккумулятор исключительно в открытых, хорошо проветриваемых местах на улице, вдали от жилых помещений, легковоспламеняющихся материалов и людей. Запрещено заряжать в доме, гараже или квартире — это может привести к пожару из-за выделения тепла и газов от батареи.

- Категорически запрещается подключать провода положительного и отрицательного полюсов аккумулятора, подключать к несоответствующей нагрузке велосипеда.

- Запрещается использовать проводящие объекты для соприкосновения с положительными и отрицательными концами.

- Категорически запрещается размещать батарею в высокотемпературной среде, например, нагрев, бросать ее в огонь или непосредственно подвергаться воздействию солнца.

- Категорически запрещается разбирать, модифицировать, стучать, бросать батарею и т.д. При ее использовании следует держать осторожно.

- Когда батарея помещена внутри батарейного отсека, не должно быть ослабления, тряски, деформации сжатия и других неблагоприятных условий.

Категорически запрещается использовать или заряжать любые две или более батарей одновременно.

Категорически запрещается использовать две или более батарей последовательно или параллельно.

- Избегайте попадания воды, напитков, коррозионных жидкостей и других жидкостей, не говоря уже о том, чтобы замачивать батарею в воде. Не превышайте высоту дна батарейного отсека в обычном режиме, в противном случае это может привести к попаданию воды в батарею, внутреннему короткому замыканию и постоянному выходу из строя аккумулятора. В этом случае строго запрещено заряжать аккумулятор, в противном случае батарея может привести к возгоранию, опасность горения. Попадание воды в аккумулятор не гарантируется, и последствия вы несете сами.

- Когда батарея не используется, интерфейсы зарядки и разрядки должны быть изолированы, чтобы предотвратить сильное давление при контакте с детьми.

Как использовать

1. Для первого использования, пожалуйста, зарядите батарею как можно больше, а затем используйте ее полностью. Лучше циклически 2–3 раза, чтобы дать полную игру для лучшей производительности батареи.

2. При нормальной езде рекомендуется использовать среднескоростную езду, запускать медленно и управлять ручкой ускорителя, постепенно ускоряться, что может продлить срок службы батареи.

3. Во время первоначальной защиты аккумулятора от низкого напряжения (заряд батареи вот-вот разрядится, а защита от отключения питания) вы можете перезапустить велосипед, ехать медленно на первой передаче, и проехать около 1 километра. Чтобы пользователь мог найти порт зарядки и как можно скорее вернуть его до нормального использования.

4. Пожалуйста, загрузите приложение «9a Power Lithium Battery» для визуализации управления данными батареи.

5. Если количество использованных батарей увеличится, будут отклонения между фактической емкостью батареи и дисплеем прибора. Пожалуйста, регулярно полностью разряжайте батарею (не более 3 месяцев). Внутренняя ячейка и интеллектуальная система могут автоматически калибровать питание для улучшения эффективности.

6. Рекомендуется проверять вилку питания аккумулятора каждые два месяца, чтобы убедиться, есть ли накопление углерода и окислительное почернение контактов. Если это так, пожалуйста, обратитесь в сервис. Обратитесь к официальному дилеру или продавцу.

Рекомендации по использованию

1. Из-за рабочих причин интеллектуальной системы и системы сигнализации всего транспортного средства питание аккумулятора все еще потребляется, когда велосипед не используется. После того, как все транспортное средство выключено в течении определенного периода времени, нормально, что прибор показывает

снижение мощности. Как правило, нормально потреблять около 5% заряда батареи после 8 часов парковки.

2. Пожалуйста, храните батарею при температуре окружающей среды 0 °C–25 °C. Не храните батарею в среде выше 40 °C, иначе это приведет к необратимому затуханию емкости батареи.

3. Если транспортное средство не используется в течение длительного времени (например, зимой, летом или другими особыми обстоятельствами), аккумулятор должен быть извлечен и хранится отдельно, а питание аккумулятора должно поддерживаться на уровне 30% до 80%. Если заряд батареи полностью разрядится, это приведет к необратимому повреждению.

4. Наиболее подходящая долгосрочная емкость аккумулятора составляет 30%–80% напрямую. Если длительное хранение батареи составляет менее 10% или более 90%, это приведет к необратимому затуханию емкости батареи.

5. Для длительного хранения батарей, пожалуйста, используйте «9a power lithium battery APP», чтобы поместить батарею в «Управление BMS». Выберите «Выключатель разрядки», чтобы отключить.

6. Избегайте хранения батареи в местах, подверженных риску падения. Падение может привести к неконтролируемому повреждению внутренней части батареи и привести к утечке батареи, нагреванию, дыму или пожару.

7. Когда аккумулятор будет полностью заряжен на 100%, вы можете отключить зарядное устройство от сети и подождать три минуты перед перезагрузкой, медленно заряжая его до 100%.

8. При зарядке зимой температура низкая, а при температуре окружающей среды ниже –10 °C зарядка аккумулятора прекращается. Это нормальное явление. Пожалуйста, поместите аккумулятор при подходящей температуре окружающей среды для зарядки, чтобы обеспечить эффект зарядки.

9. Во время зарядки кто-то должен позаботиться о ней и держаться по-дальше от источников огня и легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов. Во избежание повреждения или короткого замыкания внутри аккумулятора его можно заряжать только тогда, когда температура поверхности аккумулятора близка к комнатной.

10. В целях обеспечения безопасности зарядки категорически запрещается производить в местах, где нет присмотра. Во время зарядки, пожалуйста, храните устройства зарядки и аккумуляторы в проветриваемом, устойчивом, сухом месте, рядом с негорючими и взрывоопасными предметами, а также в открытом и безопасном месте, недоступном для детей.

11. Во время процесса зарядки температура поверхности аккумулятора повышается, что является нормальным явлением.

Разряд аккумулятора

1. Этот продукт в основном используется для накопления энергии и использования электроэнергии и может быть применен к велосипедам с соответствующей производительностью контроллера. Если у вас есть другое оборудование, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов. Аккумулятор имеет встроенную систему защиты, и различные параметры защиты устанавливаются в соответствии с различной номинальной мощностью, поэтому его нельзя использовать



Пожалуйста,
используйте
батарейку при
температуре
от -30 °C
до 55 °C



Пожалуйста,
не допускайте
попадания
в аккумулятор
воду, напитки,
агрессивные
жидкости и т.д.



Пожалуйста,
не допускайте
Взрывоопасные
вещества рядом
с аккумулятором



Пожалуйста, не
допускайте попа-
дания металличе-
ских посторонних
предметов в бата-
рейный отсек

перегруженным. Если система защиты будет повреждена из-за чрезмерной нагрузки, гарантия не будет предоставлена.

2. Перед установкой аккумулятора вы должны различать интерфейс зарядки аккумулятора и интерфейс разрядки, а также положительную и отрицательную полярность аккумулятора, а затем подключить его.

На стандартном интерфейсе разрядки аккумулятора или на выходе разрядки: красная линия обозначает положительный электрод «+», а черная линия обозначает отрицательный электрод «-». Положительный и отрицательный электроды нельзя менять местами, чтобы не привести к внутреннему/внешнему повреждению или короткому замыканию батареи. При подключении необходимо использовать профессиональную электроизоляционную ленту, чтобы изолировать положительный и отрицательный электроды отдельно.

3. Применимый диапазон температур данного продукта: от -30 °C до 55 °C; при различных температурных режимах доступная емкость литиевых батарей может быть уменьшена или увеличена в разной степени, конкретная контрольная степень составляет: -30 °C доступная емкость составляет 70%; -10 доступная емкость составляет 85%; 0 доступная емкость составляет 90%; доступная емкость при температуре 25 °C составляет 100%, доступная емкость при температуре 45 °C составляет 103%. При понижении температуры доступная энергия аккумулятора будет уменьшаться — это нормальное явление.

4. Литиевые батареи имеют небольшие размеры и легкий вес. При установке или использовании их следует легко держать и укладывать на место. В качестве основания следует использовать мягкие ударопрочные материалы, и их не следует класть вверх ногами.

5. После разряда аккумулятора его необходимо своевременно заряжать. Лучше всего не допускать, чтобы уровень заряда аккумулятора падал ниже 5%.

6. При использовании литиевых аккумуляторов категорически запрещается попадание в аккумулятор воды, напитков и агрессивными жидкостями, которые могут привести к его повреждению.

Ограничение ответственности

— Производитель снимает с себя всякую ответственность, если несоблюдение данных правил повлечет за собой выход из строя аппарата и / или нанесет ущерб пользователю или третьим лицам.

— Производитель в лице уполномоченной сервисной службы вправе отказать в гарантийном обслуживании полностью или частично в случае неисполнения положений данной инструкции, повлекшего выход из строя устройства.

— Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего срока пользования изделием. Передайте его вместе с изделием следующему владельцу.

— Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления.

— Зарядные устройства являются технически сложными изделиями и на них установлен гарантийный срок эксплуатации.

— Гарантийный срок и гарантийные условия согласно фирменному гарантийному свидетельству производителя, которое оформляет продавец при продаже.

— Не подлежат бесплатному гарантийному ремонту следующие неисправности — замена предохранителя, поврежденного сетевого кабеля, зарядных проводов и зажимов.

— Гарантийные обязательства не распространяются на чистку изделия.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном разборе изделия
- при обслуживании не уполномоченной мастерской
- при обнаружении сильных загрязнений внутри корпуса
- при обнаружении на корпусе следов ударов
- при нарушении гарантийной пломбы
- при покраснении пломбы индикатора на корпусе. Пломба краснеет при попадании влаги на аккумулятор.

Гарантия на аккумулятор 2 месяца.



**Скачать приложение
для управления аккумулятором**



Android



Iphone

MADE IN PRC

UN38.3

EAC

CE

